



Akü Kabinleri

| | Akü Kabinet Tipi | UPS Aralığı | | Kapasite | | | | | | | | | | Kabinet Ölçüleri | | | |
|--|--|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|----------|-----------|---------|
| | | Kabinet | 7-9 AH. | 12AH. | 18 AH. | 25 AH. | 40 AH. | 65 AH. | 80 AH. | 100 AH. | 120 AH. | 150 AH. | 200 AH. | Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Ağırlık |
| | BC Kabinetler (çok amaçlı) | BC 00 | 32 | 22 | 14 | 6 | 6 | | | | | | | 655 | 230 | 530 | 15 |
| | | BC 10 | 64 | 42 | 24 | 12 | 12 | | | | | | | 835 | 246 | 700 | 25 |
| | | BC 20 | 76 | 48 | 32 | 15 | 15 | 6 | 6 | | | | | 957 | 246 | 760 | 30 |
| | | BC 30 | 144 | 96 | 40 | 38 | 32 | 16 | 16 | | | | | 926 | 386 | 1073 | 50 |
| | | BC 40 | 120 | 72 | | 32 | | | | | | | | 828 | 386 | 846 | 35 |
| | | BC 45 | 109 | 72 | 64 | 28 | 24 | | | | | | | 957 | 422 | 800 | 55 |
| | | BC 50 | 240 | 144 | | 64 | 48 | 32 | 32 | 32 | 8 | | | 1566 | 386 | 1166 | 80 |
| | | BC 55 | | | | 78 | 78 | 38 | 38 | 38 | 30 | | | 828 | 386 | 846 | 35 |
| | | BC 60 | | | 90 | 100 | 80 | 64 | 64 | 64 | 45 | 45 | 32 | 1774 | 560 | 1781 | 230 |
| | | BC 65 | | | | 180 | 150 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 40 | 828 | 386 | 846 | 35 |
| | V tipi PDSP Kabinetleri | V 14 | | | 62 | 31 | | | | | | | 400 | 765 | 1070 | 51 | |
| | | V 15 | | 62 | | | | | | | | | 400 | 765 | 1070 | 51 | |
| | | V 24 | | | | 32 | 31 | | | | | | 525 | 880 | 1310 | 64 | |
| | | V 33 | | | | | | 35 | 35 | 35 | | | 835 | 1160 | 1310 | 143 | |
| | | V 34 | | | | 93 | 78 | | | | | | 835 | 1160 | 1310 | 10 | |
| | V tipi İnformer Kabinetleri | BC 1000 | | 6 | | | | | | | | | 135 | 430 | 390 | 10 | |
| | | BC 2000 | 8 | | | | | | | | | | 135 | 470 | 390 | 10 | |
| | | BC 3000 | 12 | | | | | | | | | | 135 | 470 | 390 | 10 | |
| | İnformer Rack Kabinetleri | RMBC 1000 | | 6 | | | | | | | | | 483 | 470 | 132 | 10 | |
| | | RMBC 2000 | 8 | | | | | | | | | | 483 | 450 | 132 | 10 | |
| | | RMBC 3000 | 12 | | | | | | | | | | 483 | 512 | 132 | 10 | |
| | V tipi Saver (plus) DSP Kabinetleri | BC 1714 | | | 14 | | | | | | | | 270 | 512 | 685 | 28 | |
| | | BC 1426 | | | | 14 | | | | | | | 270 | 655 | 685 | 30 | |
| | | BC 0740 | 40 | | | | | | | | | | 270 | 655 | 685 | 28 | |
| | | BC 1720 | | | 20 | | | | | | | | 270 | 655 | 685 | 30 | |
| | | BC 2620 | | | | 20 | | | | | | | 390 | 755 | 700 | 46 | |
| | | BC 1232 | | 32 | | | | | | | | | 270 | 655 | 685 | 30 | |
| | Saver DSP Rack Kabinetleri | RMBC 0714 | 14 | | | | | | | | | | 483 | 535 | 134 | 11 | |
| | | RMBC 1214 | | 14 | | | | | | | | | 483 | 535 | 222 | 12 | |
| | | RMBC 0720 | 20 | | | | | | | | | | 483 | 535 | 222 | 11 | |
| | | RMBC 1220 | | 20 | | | | | | | | | 483 | 535 | 222 | 17 | |
| | BC Kabinetler (DSP Multipower) | MPBC | 20 | 20 | | | | | | | | | 425 | 563 | 222 | 16 | |
| | | MPBC-V | 20 | | | | | | | | | | 445 | 677 | 132.9 | 15 | |

Yukarıda verilmiş olan akü konfigürasyonları tam bakımsız, kuru-asit tip aküler için verilmiştir.

Ni-Cd tip aküler içinde rack tipi kabinetlerimiz mevcuttur.

Akü bağlantı kabloları kullanılacak UPS, akü kabin tipine ve aküye göre değişmektedir. Akü kabloları fiyata dahil değildir.